



**Cenovik kompenzacijskih prigusnica**

**Kompenzacijske prigusnice 7%**

| tip        | reaktivna snaga<br>kVAr | induktivnost<br>mH | kapacitivnost<br>pF | nazivna struja<br>A eff | linearnost<br>do struje | težina u kg |
|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| FDK 7/2.5  | 2,5                     | 15,34              | 46,3                | 3,6                     | 7A                      | 2,2         |
| FDK 7/5    | 5                       | 7,67               | 92,5                | 7,2                     | 12A                     | 3,8         |
| FDK 7/7.5  | 7,5                     | 5,11               | 138,8               | 10,8                    | 19A                     | 5,5         |
| FDK 7/10   | 10                      | 3,84               | 185                 | 14,4                    | 27A                     | 8,5         |
| FDK 7/12.5 | 12,5                    | 3,07               | 231,3               | 18                      | 34A                     | 11          |
| FDK 7/15   | 15                      | 2,56               | 277,5               | 21,7                    | 41A                     | 11,5        |
| FDK 7/7.15 | 17,5                    | 2,19               | 323,8               | 25,3                    | 47A                     | 13,5        |
| FDK 7/20   | 20                      | 1,92               | 370                 | 28,9                    | 54A                     | 14,5        |
| FDK 7/25   | 25                      | 1,53               | 462,5               | 36,1                    | 71A                     | 18          |
| FDK 7/30   | 30                      | 1,28               | 555,1               | 43,3                    | 82A                     | 22          |
| FDK 7/40   | 40                      | 0,96               | 740,1               | 57,7                    | 109A                    | 27          |
| FDK 7/50   | 50                      | 0,77               | 925,1               | 72,2                    | 137A                    | 33          |

**Kompenzacijske prigusnice 14%**

| tip         | reaktivna snaga<br>kVAr | induktivnost<br>mH | kapacitivnost<br>pF | nazivna struja<br>A eff | linearnost<br>od struje | težina<br>kg | težina bakra<br>kg |
|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| FDK 14/6.3  | 6,3                     | 9,96               | N/A                 | 9,6                     | N/A                     | 8,2          | 1,7                |
| FDK 14/12.5 | 12,5                    | 6,64               | N/A                 | 19,1                    | N/A                     | 14,8         | 4,1                |
| FDK 14/25   | 25                      | 25                 | N/A                 | 38,2                    | N/A                     | 27,5         | 8,2                |
| FDK 14/50   | 50                      | 50                 | N/A                 | 76,3                    | N/A                     | 47           | 15,9               |